W1

Collier à oreille ajustable

Le collier à oreille ajustable a été conçu pour une utilisation de pose rapide et pour des faibles et moyennes pressions.

La conception de la fermeture du collier permet aussi d'être utilisé dans des coins d'accès limité aux outils, tandis que sa pose peut se réaliser avec des pinces manuelles.

Autres des aspects à remarquer du collier à oreille ajustable, vient du fait qu'une fois installé il devient inviolable.

**Possibilité de fabrication en acier inox AISI 304 y AISI 316.*

Ø Application							
D ±0,3 mm	**Ø fermeture D min.**	**Référence**	**H max. mm**	**S ±0,3 mm**	**a ±0,15**	**Boîtage**	**Emballage**
10,0	8,3	0303075-2	14,0	0,6	7	1.000	4.000
13,3	10,8	0303076-0	17,0	0,6	7	1.000	4.000
15,7	13,2	0303077-9	20,1	0,6	7	1.000	4.000
17,5	14,3	0303078-7	22,5	0,8	7	1.000	4.000
17,8	14,6	0303079-5	22,5	0,8	7	1.000	4.000
18,5	15,3	0303080-8	23,5	0,8	7	1.000	4.000
20,5	17,3	0303081-6	26,0	0,8	7	500	2.000
29,5	26,3	0303082-4	35,5	0,8	7	500	2.000
31,6	28,4	0303083-2	37,5	0,8	7	500	2.000
39,6	36,4	0303084-0	45,5	0,8	7	500	1.000
40,5	37,3	0303085-9	46,5	0,8	7	500	1.000
45,5	42,3	0303086-7	51,5	0,8	7	200	800
47,0	43,8	0303087-5	53,0	0,8	7	200	800
51,5	48,3	0303088-3	57,5	0,8	7	100	400
52,5	49,3	0303089-1	58,5	0,8	7	100	400
65,5	62,3	0303090-4	71,5	0,8	7	100	400



INFORMATION TECHNIQUE	
MATÉRIEL	ACIER DX51D+ AZ 150 (UNI EN 10215)
FINITION	GRIS ARGENTÉ (ALUZINK)
RÉSISTANCE À LA CORROSSION	144 HEURES EN BROUILLARD SALIN (ASTM B-117)